

デジタルマルチメータ Digital Multimeter CD770

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥8,800(税込¥9,680)

コンデンサ容量、周波数も測れる
機能を絞ったベーシックモデル

- 4000カウント0.5%最高確度
- 液晶部分の文字が大きい
- 導通チェック機能
- 二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
- 電流測定端子はセーフティキャップ付きで別設計
- データホールド
- レンジホールド
- リラティブ機能



一般仕様

動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	平均値方式
液晶表示器	4000カウント
サンプルレート	約3回/秒
レンジ切り換え	オート及びマニュアル(一部オートのみ)
オーバー表示	数値部に「OL」を表示(DC/AC600Vを除く)
極性表示自動切換	マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	約2.4V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度II
動作温度/湿度	5°C-31°Cで80%RH(最大), 31°C以上40°Cでは80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温度/湿度	-10°C-40°C, 80%RH以下結露のないこと, 40°C-50°C, 70%RH以下結露のないこと
電源	R6P(単3形乾電池)1.5V×2本
電池寿命	DCVにて連続,約400時間(オートパワーオフ解除時)
消費電力	代表値4.5mW(DCVにて)
オートパワーオフ	最終操作から約30分後に電源オフ
ヒューズ	F1176:0.5A/250V, IR1.5kA, φ5×20mm セラミック管
寸法 / 質量	H166×W82×D44mm(突起部含まず)/ 約340g(電池込み)

付属品

テストリード:TL-21a
(全長1.1m/ピン先18mm)
取扱説明書

別売品

アリゲータークリップ:CL-14
アリゲータークリップ:CL-15a
アリゲータークリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-9IC
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャック接続アダプタ:TL-A4
ヒューズ入りテストリード:TLF-120
クランププローブ:ACS101
携帯ケース:C-77 (ソフト)
携帯ケース:C-77H (ハード)

測定仕様

ファンクション	レンジ	精度	入力抵抗	備考
直流電圧 (DCV)	400.0 mV	$\pm(0.5\%rdg+2dgt)$	\geq 約100M Ω	
	4.000 V	$\pm(0.9\%rdg+2dgt)$	約11M Ω	
	40.00 V		約10M Ω	
	400.0 V			
	600 V			
交流電圧 (ACV)	4.000 V	$\pm(1.2\%rdg+7dgt)$	約11M Ω	40Hz ~ 400Hz(正弦波)
	40.00 V		約10M Ω	
	400.0 V			
	600 V			
直流電流 (DCA)	400.0 μ A	$\pm(1.4\%rdg+3dgt)$	約100 Ω	入力抵抗はヒューズ抵抗除く
	4000 μ A			
	40.00 mA		約1 Ω	
	400.0 mA			
交流電流 (ACA)	400.0 μ A	$\pm(1.8\%rdg+5dgt)$	約100 Ω	入力抵抗はヒューズ抵抗除く
	4000 μ A			
	40.00 mA		約1 Ω	
	400.0 mA			
抵抗測定 (Resistance)	400.0 Ω	$\pm(1.2\%rdg+5dgt)$		開放電圧:約DC0.4V
	4.000 k Ω			
	40.00 k Ω			
	400.0 k Ω			
	4.000 M Ω	$\pm(2.0\%rdg+3dgt)$		
コンデンサ容量 (Capacitance)	40.00 M Ω	$\pm(3.0\%rdg+3dgt)$		リラティブキャンセル後の精度 オートレンジのみ
	50.00 nF	$\pm(5.0\%rdg+10dgt)$		
	500.0 nF			
	5.000 μ F			
	50.00 μ F			
周波数 (Freq)	100.0 μ F			
	5.000 Hz	$\pm(0.3\%rdg+3dgt)$	\geq 約2k Ω	ゼロクロス信号, 3Vrms以上 オートレンジのみ 1Hz未満測定不可
	50.00 Hz			
	500.0 Hz			
	5.000 kHz			
導通チェック ダイオードテスト	範囲:0 Ω ~85 Ω (\pm 45 Ω)	動作:ブザー発音		開放電圧:約DC0.4V
	開放電圧:約DC1.5V			

※精度保証温湿度範囲:23 \pm 5 $^{\circ}$ C 80%R.H.以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

本社・東京営業所

TEL:03-3253-4871

FAX:03-3251-7022

大阪営業所

TEL:06-6631-7361

FAX:06-6644-3249

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ...