

圧倒的コスパ

電源設備や通信設備、監視制御設備の絶縁管理に!!

絶縁抵抗計 ● 日本製

PDM5219S 

標準価格 ¥21,800 (税込 ¥23,980)

放電	500V	250V	125V
	100MΩ	100MΩ	100MΩ

- 絶縁抵抗目盛を一本化し、見易さ/読易さを改善した3レンジ式
- 絶縁抵抗測定ファンクションで測定スイッチを押す前に交流電圧測定(AC600V)が可能
- 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付
- 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
- 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
- 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
- 測定時に両手が使える首掛けストラップ付ケースが標準付属



PDM1529S ¥21,800 (税込 ¥23,980) 1000V 2000MΩ / 500V 100MΩ 250V 100MΩ 放電	DM1009S ¥19,800 (税込 ¥21,780) 1000V 2000MΩ 放電	DM509S ¥19,800 (税込 ¥21,780) 500V 1000MΩ 放電	PDM509S ¥19,800 (税込 ¥21,780) 500V 100MΩ 放電
---	---	---	---



全製品ケース付 全製品校正可能

基準規格: JIS C1302参照
安全規格: IEC61010CAT. III 600V

3レンジ

PDM1529S PDM5219S



校正可能
¥21,800 (税込 ¥23,980)

ケース付属 **CE**
1000V 2000MΩ
500V 100MΩ
250V 100MΩ

絶縁抵抗	
定格測定電圧	目盛 (MΩ)
1000V	0.5~2~1000~2000MΩ
500V	0.02~0.1~50~100MΩ
250V	

校正可能
¥21,800 (税込 ¥23,980)

ケース付属 **CE**
500V 100MΩ
250V 100MΩ
125V 100MΩ

絶縁抵抗	
定格測定電圧	目盛 (MΩ)
500V	0.02~0.1~50~100MΩ
250V	
125V	

単レンジ

DM1009S DM509S PDM509S



校正可能
¥19,800 (税込 ¥21,780)

ケース付属 **CE**
1000V 2000MΩ

絶縁抵抗	
定格測定電圧	目盛 (MΩ)
1000V	1~2~1000~2000MΩ

校正可能
¥19,800 (税込 ¥21,780)

ケース付属 **CE**
500V 1000MΩ

絶縁抵抗	
定格測定電圧	目盛 (MΩ)
500V	0.5~1~500~1000MΩ

校正可能
¥19,800 (税込 ¥21,780)

ケース付属 **CE**
500V 100MΩ

絶縁抵抗	
定格測定電圧	目盛 (MΩ)
500V	0.05~0.1~50~100MΩ

許容差: 指示値の±5%以内(第1有効測定範囲: 上記太字) 指示値の±10%以内(第2有効測定範囲: 上記細字)

ACV (交流電圧)	
レンジ	許容差
600V	最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流50~60Hz)
DCV (直流電圧)	
レンジ	許容差
60V	最大目盛値の±5%以内
基本仕様	
定格電流	1.0~1.2mA
電源	6LF22/6LR61 (9V形アルカリ電池)
寸法	H144×W99×D43mm
質量	約310g
安全規格	IEC61010CAT.Ⅲ600V
標準付属品	テストリード、携帯ケース、取扱説明書
アクセサリ	

標準付属品

テストリードセット
TL-509S
¥3,800 (税込 ¥4,180)

セット内容
TL-A18a(ピン先18mm)
CL27(黒のみ)
TL-28(全長約1m)
CAT.Ⅲ 600V



携帯用ケース
C-09S
¥3,900 (税込 ¥4,290)

ハードケース



上記表示金額は単品販売時の価格です。また、テストリードセットは内容物の単品販売も行なっております。

別売アクセサリ

ヒューズ付きテストリード
TLF-120
¥5,000 (税込 ¥5,500)

CAT.Ⅲ 600V / CAT.Ⅱ 1000V
500mA / 1000V 30kA
φ6.35×32mm ヒューズ内蔵
全長約1.4m
ピン先3.5mm



ピン式アダプタ
TL-A51
¥2,000 (税込 ¥2,200)

CAT.Ⅲ 600V
全長約110mm
φ3.7mm長ピン



マグネットマルチコンタクト
MC-1
¥8,500 (税込 ¥9,350)



セイフティ・ジョークリップ
ASJ201
¥5,000 (税込 ¥5,500)



指針計における第1及び第2有効測定範囲の目盛分割法



詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

本社
03-3253-4871(代)
〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

大阪営業所
06-6631-7361(代)
〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2

sanwa[®]
三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp>

三和製品についてのお問い合わせは

フリーダイヤル **0120-51-3930** 受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)